

LIITTYMISMAKSUHINNASTO 1.12.2020

Lankosken Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnottelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut.

Liittymismaksuun sisältyy verkon rakentaminen liittämiskohtaan saakka ja muun verkon kapasiteetin varauskulut. Liittämiskohta on pääsääntöisesti tontin tai rakennuspaikan rajalla. Liittymisjohto liittämiskohdasta asiakkaan mittauskeskukseen ei sisälly liittymismaksuun.

Liittymismaksut ovat palautus- ja siirtokelpoisia, joten ne ovat arvonlisäverottomia. Liittymismaksun palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja purkamista. Liittymän purkamisen jälkeen liittymästä palautetaan siitä maksettu liittymismaksu liittymisehtojen (LE 19) mukaisesti.

PIENJÄNNITELIITTYMÄT 0,4 kV

VYÖHYKEHINNAT

Vyöhykkeiden määrittäminen perustuu etäisyyteen olemassa olevasta jakelumuuntajasta. Voimassa olevat aluehinta-alueet eivät kuulu vyöhykkeisiin.

Liittymän pääsulake [A]	Liittymismaksu [€]			
	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2 A	Vyöhyke 2 B	Vyöhyke 2 C
3x25	1700	2600	3300	4300*
3x35	2500	3300	4300	
3x63	4400	5300	5300	
3x100	7000	7800*		
3x160	11 200	12 100*		
3x200	14 000	15 000*		
3x250	17 500*	18 500*		

* merkityt liittymismaksut hinnastossa ovat hinta-arvioita

Vyöhyke 1

Vyöhykkeellä ovat Siikaisten asemakaava-alueella sijaitsevat liittymät sekä liittymät, joiden linnuntietä mitattu etäisyys on enintään 200 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake on enintään 3x63 A. Uusilla asemakaava-alueilla sähköverkko rakennetaan valmiiksi samanaikaisesti kunnallistekniikan kanssa.

Vyöhyke 2A

Vyöhykettä ovat vyöhykkeen 1 ulkopuoliset alueet, kun liittymältä linnuntietä mitattu etäisyys on 200 m - 300 m olemassa olevalta omistamalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A.

Vyöhyke 2B

Vyöhykettä ovat vyöhykkeiden 1 ja 2A ulkopuoliset alueet, kun liittymältä linnuntietä mitattu etäisyys on 300 m - 600 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A.

Vyöhyke 2C

Vyöhyke 2C ovat vyöhykkeiden 1, 2A ja 2B ulkopuoliset alueet, kun sähkökäyttöpaikan linnuntietä mitattu etäisyys on 600 m – 900 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x25 A.

LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN

Sähkötarpeen kasvaessa veloitetaan vyöhykkeiden liittymisluokkien välinen hintaeron mukainen lisäliittymismaksu.

LIITTYMÄN MUUTTAMINEN KOLMIVAIHEISEKSI

Muutettaessa yksivaiheinen liittymä kolmivaiheiseksi, peritään lisäliittymismaksua seuraavan taulukon mukaan.

Pääsulake/A	Lisäliittymismaksu / E			
	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2 A	Vyöhyke 2 B	Vyöhyke 2 C
1x25 -> 3x25	550	550	1100	1600

VYÖHYKKEIDEN ULKOPUOLELLA SOVELLETAAN TAPAUSKOHTAISTA TAI ALUEHINNOITTELUA HINNOITTELUA.

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan liittymiin, jotka sijaistee vyöhykkeiden ulkopuolella sekä aluehinnoittelun sijaan, jos se johtaa liittymän kannalta edullisempaan hinnoitteluun.

Tapauskohtainen liittymismaksu = laajennuskustannukset [€] + 150 €/kVA x liittymän liityntäteho [kVA].

Aluehinnan määrittämisessä käytetään keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksua sekä alueen suunniteltuja verkonrakentamiskustannuksia.

TILAPÄISLIITTYMÄ

Tilapäisliittymästä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkon rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset.

KESKIJÄNNITELIITTYMÄT 20 kV

Liittymismaksu = Välittömät rakentamiskustannukset + (kapasiteettivarausmaksu x liityntäteho).

Liityntäteho on liittymän suurin hetkellinen teho.

	Tehomaksu / Kapasiteettivarausmaksu
Liittämiskohta asiakkaan kojeistolla	140 €/kVA
Liittämiskohta sähköasemalla (kulutus vähintään 2 MVA)	14 €/kVA

Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (24%) ja siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti. Liittymismaksua ei palauteta sopimuksen päätyttyä. Hinnat eivät sisällä veroa. Liittyjä vastaa reitin rakentamisesta tontin osuudella.

Teholtaan isoissa keskijänniteliittymissä verkonhaltija voi määrittää liittymispisteen suoraan verkonhaltijan sähköaseman kenttään.

TUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN

Enintään 2 MVA tuotantolaitoskokonaisuuden liittämismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuneiden välittömien kustannusten perusteella. Välittömiä verkonlaajennuskustannuksia ovat kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden johdosta tuotantolaitos voidaan liittää siten, että standardin ja VJV2018:n vaatimukset sekä liittymälle asetut kohtuulliset reunaehdot täyttyvät.

Pienimuotoiselle tuotantolaitokselle, joka liittyy pj-verkkoon ja kuuluu sijaintinsa ja tehonsa perusteella vyöhykkeelle, käytetään liittymismaksuna tehon mukaista vyöhykehintaa vähennettynä kapasiteettivarausmaksulla.

Yli 2 MVA tuotantolaitoskokonaisuuden tapauksessa liittymismaksu perustuu liitettävään tehoon (kVA) ja kapasiteettivarausmaksuun. Liittymisestä peritään kaikki välittömät liittymisestä aiheutuneet kustannukset. Välittömiä verkonlaajennuskustannuksia ovat kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden johdosta tuotantolaitos voidaan liittää siten, että standardin ja VJV2018:n vaatimukset sekä liittymälle asetut kohtuulliset reunaehdot täyttyvät.

Tuotannon kapasiteettivarausmaksu 110 €/kVA.